



Zamki szyfrowe SL2000F identyfikują użytkowników za pomocą kodów PIN. Urządzenia te oferują możliwość zaprogramowania do 55 różnych kodów i są preferowane do zastosowań w instalacjach kontroli dostępu. Współbieżnie z kontrolą dostępu mogą sterować dowolnym urządzeniem lub systemem wymagającym przełączania typu załącz-wyłącz.

Charakterystyka:

- jedno wyjście przekaźnikowe 1,5 A/30 V oraz dwa wyjścia tranzystorowe
- sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym ALARM
- współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia od środka
- kod Administratora do celów programowania i zarządzania kodami użytkowników
- kod Główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka
- 55 Kodów Użytkowników posiadających uprawnienie do otwarcia drzwi
- możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu
- możliwość blokady dostępu, gdy zamek jest w trybie uzbrojenia
- programowalna długość kodów
- indeksowanie użytkowników
- nieulotna pamięć
- trzy wskaźniki LED oraz Buzzer
- zasilanie 10-15VDC
- średni pobór prądu 25 mA
- ochrona antysabotażowa (tamper)
- warunki pracy:
 - temperatura: od +5°C do +40°C
 - wilgotność: od 10% do 95%
- wymiary: 115,0 x 80,0 x 35,0 mm (wys. x szer. x grub.)
- waga: ≈90 g
- znak CE

Dostępne wersje i oznaczenia

Indeks	Opis
SL2000F	Wewnętrzny zamek szyfrowy

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevB © 2021 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl